



Ihr zuverlässiger Partner für die Vermietung von Stromaggregaten!

125 kVA (100 kW) Aggregat als Twinset

- Hier haben wir 2 x 125 kVA Aggregate in einer Einheit als Twinset. Beide Aggregate laufen auf „Halblast“. Fällt ein Aggregat aus, übernimmt das zweite unterbrechungsfrei.
- Die Einheit verfügt über einen Innentank mit 1300 L = 43 h Laufzeit.
- Kraftstoffart: Heizöl oder Diesel
- Abladung: Dieses Aggregat wird vom LKW nach hinten abgelassen - Sie benötigen keinen separaten Kran.



Technische Informationen:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Ausführung: | Schallgedämmt |
| • Leistung: | 125 kVA (100 kW) mit 400 V – 50 Hz |
| • Motorregelung: | Elektronisch |
| • Spannungsregelung: | Automatische Spannungsregelung (AVR) |
| • Umwelt: | Lecküberwachungssystem |
| • Schalleistung: | 66 dB(A) – 7 m |
| • Kraftstofftank: | Intern – 1.300 L |
| • Kraftstoffverbrauch: | ca. 30 Liter pro Stunde (bei maximaler Leistung) |
| • Minimale Laufzeit unter Volllast: | ca. 43 Stunden |
| • Gewicht in kg: | 10.500 leer – 11.500 vollgetankt |
| • Abmessungen in mm (L x B x H): | 6.060 x 2.440 x 2.750 |
| • Extras: | Abschließbar, mit festem Hebepunkt |
| • Anschluss an Verbraucher: | 2 x CEE-Steckdose 125 A sowie Anschlussschienen |

Die Daten entsprechen dem abgebildeten Aggregat – gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben, bedingt durch die ständige Erweiterung und Einführung neuer Aggregate.

Zubehör:

- | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|----------------------|
| • 1300 L Zusatztank: | Laufzeit ca. 43 Std. | LxBxH 1210x 810x1850 mm | Gewicht ca. 1700 kg |
| • 2400 L Zusatztank: | Laufzeit ca. 80 Std. | LxBxH 2200x 850x1850 mm | Gewicht ca. 2980 kg |
| • 2900 L Zusatztank: | Laufzeit ca. 96 Std. | LxBxH 2200x1560x2070 mm | Gewicht ca. 3620 kg |
| • 5500 L Zusatztank: | Laufzeit ca. 183 Std. | LxBxH 2980x2480x2300 mm | Gewicht ca. 6850 kg |
| • 11500 L Zusatztank: | Laufzeit ca. 383 Std. | LxBxH 6000x2480x2480 mm | Gewicht ca. 13670 kg |
| • Leistungskabel: | 4 x 70 mm ² in Längen von 30 und 60 m mit Kabelaugen M 12 | | |
| • Verteilerkasten: | z. B. 2 x 63 A + 2 x 32 A + 2 x 16 A + 6 x Schuko | | |

Dies ist nur ein Beispiel – Weitere Zubehörartikel können sie aus unserem Mietprospekt entnehmen

DWK- Aggregate

D- 56179 Vallendar – Konrad-Adenauer-Straße 3
 Telefon: 0049 (0) 261 – 66366 info@dwk-aggregate.de
 Telefax: 0049 (0) 261 – 667040 www.dwk-aggregate.de

